



## Centrale antincendio senza fili a 40 zone

### EN54-FIREHUB-W



#### ZONE

Numero massimo di zone	<b>40</b>
Numero massimo di stanze	<b>80</b>
Numero massimo di dispositivi	<b>200</b>
Tastiere	<b>10</b>
Sirene	<b>10</b>
Scenari automatizzati	<b>64</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>110V ~ 240V</b>
Consumo (w)	<b>60W</b>
Supporto batteria	<b>Ingresso disponibile</b>
Modello di batteria	<b>7.4V 5 / 10 Ah</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP20</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>75%</b>

#### VIA RADIO

Frequenza	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 1800 m (senza ostacoli)</b>
Potenza massima RF	<b>Fino a 25 mW</b>
Protocollo	<b>Jeweller / Wings / TurboWings</b>

#### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN54-2 / EN54-4 / EN54-13 / EN54-21 / EN54-25</b>

#### CARATTERISTICHE

Numero di utenti	<b>200</b>
Schermo	<b>Sì</b>
Tipo di schermo	<b>IPS touchscreen</b>
Indicatore LED	<b>Sì</b>
Risoluzione dello schermo	<b>1024 x 600</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>263 x 223 x 54 mm</b>
Peso netto	<b>1550 g</b>
Peso con confezione	<b>1900 g</b>
Colore	<b>Bianco</b>

#### COMUNICAZIONE

Wi-Fi	<b>Sì</b>
Ethernet	<b>Sì, 8P8C fino a 100 Mbps</b>
2G	<b>Sì</b>
4G	<b>Sì</b>

#### USCITE (INCENDIO)

Relè di guasto	<b>1</b>
Relè di allarme	<b>1</b>

