



## Detector volumétrico cableado QXI-DT-X5

### DETECCIÓN

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo detector           | <b>Cableado</b>                                                        |
| Altura de instalación   | <b>2.2 m ~ 2.7 m (multinivel) / 0.8 ~ 1.2 m (callejón de mascotas)</b> |
| Ángulo de detección     | <b>120°</b>                                                            |
| Distancia de detección  | <b>12 m</b>                                                            |
| Velocidad de detección  | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>                                                 |
| Zonas de detección      | <b>40 (multinivel) / 18 (callejón de mascotas)</b>                     |
| Antimasking             | <b>Sí</b>                                                              |
| Tecnología de detección | <b>Volumétrico</b>                                                     |

### AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>0 °C ~ 60 °C</b>        |
| Grado de protección           | <b>IP54</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>                 |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>         |
| Voltaje           | <b>9.5V ~ 16V</b> |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Instalación       | <b>Pared</b>              |
| Dimensiones       | <b>78 x 144.5 x 59 mm</b> |
| Peso neto         | <b>195 g</b>              |
| Peso con embalaje | <b>250 g</b>              |

### SENSOR

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Tipo de sensor      | <b>PIR y microondas</b>  |
| Ajuste sensibilidad | <b>Interruptores DIP</b> |
| Sensibilidad PIR    | <b>Sí</b>                |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Indicadores LED | <b>1</b> |
|-----------------|----------|

