

X-SENSE**Kohlenmonoxidmelder
XC01-R****STROM UND VERBRAUCH**

Stromversorgungsmodus	Batterie
Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	CR123A / 3V
Alarmverbrauch	70mA

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	3
Lautstärke Sirene	85 dB bis 3 Meter
Lebensdauer	10 Jahre
Bildschirm	Ja, LCD

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Drahtlos
Typ	Kohlenmonoxid-Detektor

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	4.4 °C ~ 37.8 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	85%

SENSOR

Sensor Typ	Elektrochemisch
------------	------------------------