

X-SENSE

Detector de monóxido XC01-R



ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	Batería
Batería incorporada	Sí
Modelo de baterías	CR123A / 3V
Consumo Alarma	70mA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	3
Volumen sirena	85dB a 3 metros
Vida útil	10 años
Pantalla	Sí, LCD

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	Inalámbrica
Tipo	Detector de monóxido de carbono

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	4.4 °C ~ 37.8 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	85%

SENSOR

Tipo de sensor	Electroquímico
----------------	-----------------------