



SMART
A-HOME

Interruptor con 1 botón

A-NS86-1L1W

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	110V ~ 240V
Consommation en repos	0.02W
Consommation électrique	10A
Puissance de charge	300W pour charge résistive / 100W pour charge LED

SPÉCIFICATIONS (INTERRUPTEURS)

Rétro-éclairage	Oui
Connexion électrique	Solo con cable fase
Pavé tactile	Oui
Recuperación de estado tras fallo eléctrico	Oui
Cycle de vie	100000 Cycles

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	50 x 50 x 30 mm
Poids net	40 g
Poids avec emballage	60 h

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 70 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	93%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Interruptor con 1 botón
------	-------------------------

