



## △-FIRE

### Central de incêndio 4 zonas CROSSFIRE 4K

#### SAÍDAS (INCÊNDIO)

Saídas sirene com fusível rearmable	<b>2</b>
Relé de Avaria	<b>1</b>
Relé de alarme	<b>1</b>
Saídas individuais por zona	<b>Sim</b>
Saídas de falha e omissão	<b>Sim</b>
Saídas remotas com relé	<b>Sim, com módulo RM4</b>

#### PROGRAMAÇÃO

Modo dia / noite	<b>Sim</b>
Mapeamento de zona para saídas	<b>Sim</b>
Função de detecção cruzada	<b>Sim</b>
Níveis	<b>3 (Util / Superutil / Instalador)</b>
Zona de ensaio / Omissão / Modo Evacuação	<b>Sim</b>

#### ZONAS (INCÊNDIO)

Número máximo de zonas	<b>4</b>
Número máximo de detectores por zona	<b>30</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	<b>Convencional</b>
Tipo de central	<b>Incendio</b>

#### CERTIFICAÇÃO

Normativa	<b>EN54-2 / EN54-4</b>
CPR	<b>Sim</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>321 x 286 x 90 mm</b>
-----------	--------------------------